MeiG-SLM500Q

‚A=™5HD'; Smart LTE 6„3

D)÷ Wi-Fi & BT .G6½

SLM500QKú! 77.Â6~o `ÆD'i×_ i€n˜ 200Kú! Eƒ QCM2150o Zä CPU`ÆD' 28nm FinFET!5I o „Nm 64bit ARM; 4 77 A53o 4*1.3GHzø4. 2 Decode/encode5ÿi× 1080P@30fps; H.264o 4.2 HD++N-T! ^§B†o 4.2 #\î ISP3C Î(3o 3, ^| Android 10 3Ì [KúMÞo 4.2 6~"` „*W 9 1GB+8GBo 2GB+16GB; 3GB+32GBo 4.2 LTE Cat4 5ÿ(& WK_ B†"î^½ 150Mbps5ÿ(& WK_ B†"î^½ 50Mbps4.2 TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/CDMA/GSM ( HÌNPMÛ!5. o eÅ1 …GNSS#‹ 2.4&5G WIFIEƒ*¼-%5yOü4ßM¾_ à9 &V`<

SLM500Q Kú! 9 MÃo Eí!L" #* … ä "9&ÞEƒ*O&Š"öo!SLM500Q-C ; SLM500Q-E; SLM500Q-A; SLM500Q-LA; SLM500Q-J; SLM500Q-AU; SNM500Q.

SLM500Q "î2Ï šZìfò ;Fì à ;_ Z®K> ; 2.4G/5G WiFi;BT #‹ GPS!žOüo"¦#À4.2 "Ë 800W Eƒ 3D 3C Î1 5n<ð1Ì@fo "î-~;Ú-“D' •Ze! 1f;Ô é ; 5yOü POS 45cõ69; Ah<@MÇ;VR Camera;5yOü69%g ¹;XÅg•EÐ2¦ ;*ˆe1EÐ2¦ ;^e^|Z½(; 5yOü à/n`ÆeÅZ½(;5yOü1J2 MŒ ;4ß ¹69JH ¦#À <

:X€ !¾

9 4.2 LTE Cat 4 5ÿ(& WK_ B† "î^½ 150Mbps

9 # NPMÛ!5. Eƒ gfaX…EÕ

9 4.2 :+N5ÿi×4.2 HD+o 1440x720ø @60pfs

9 4.2 "Ë ISPo "Ë3Co 8M+8Mo !žOü 5ÿi×4.2 13MP camera

9 eÅ1 (5 -¦ GNSS2¤4569o =à\² # B®', .ê_ ; K½ Å*™ LEƒ;A

9 4.2 1080P @30fps XÅg•Eƒ.T!5#‹3¬4=



Qualcomm4*
A53o 1.3GHz

Qualcomm
Adreno 308
Up to485MHz

Android 10

Cat4
5ÿ(& 150Mbps(DL)
5ÿ(& 50Mbps(UL)

BT 4.2
(BR/EDR+BLE)

IEEE 802.11
a/b/g/n /ac

GPS+BeiDou+
GLONASS

H.264,
HEVC,VP8

LCC+LGA+ WÄ

美格机密
MeiG Confidential